

升级步骤：

- 1、使用一键升级包将漫游基站和调度站升级到最新版本程序
- 2、网线直连电脑，将电脑的 IP 地址配置为：192.168.12.240
- 3、打开漫游监控软件文件夹，修改 CFG.xml 文件中的 AdvanceMode: 将 0 改为 1 即可不连调度站的情况下打开监控软件
- 4、配置和基站和调度站的 IP 地址、子网掩码和网关；注意：先读取、填写客户申请的 IP 地址写入、再读取确认是否写入成功。
- 5、注意调度站需要配置两个地方：840M 接收和调度站的 IP，具体参考漫游软件使用说明书(840M 接收中的调度 IP 固定 127.0.0.1 禁止修改)。
- 6、配置完客户的 IP 地址后，将 CFG.xml 文件中 AdvanceMode: 1 改为 0，正常使用。
- 7、高码率漫游四合一 SD 卡升级包，见附件，解压后参考标准 3VS 中继四合一 SD 卡升级方法。